

**BASTION z jedną dwuprzyciskową kasetą rozmówną i dwoma unifonami z łącznością wewnętrzną****OPIS URZĄDZENIA**

Zestaw Bastion 5 przeznaczony jest do obsługi jednego wejścia i dwóch abonentów łącznością wewnętrzną między nimi.

Zestaw współpracuje z elektrozaczepem, który uruchamiany jest przyciskiem znajdującym się w unifonach. Należy stosować elektrozaczepy na napięcie 8-12 V i poborze prądu nie większym niż 0,7 A. Zalecane jest stosowanie elektrozaczepów Openers&Closers typu E (12V DC/0,2 A).

Łączność wewnętrzna nawiązywana jest po wciśnięciu przycisku wywołania wewnętrznego w unifonie. Liczba unifonów pracujących w systemie łączności wewnętrznej ograniczona jest liczbą przycisków wywołania w unifonie. Rozmowa prowadzona między unifonami nie jest słyszalna w bramofonie.

Zestaw można rozbudować o dodatkowe unifony (np. LR 11/2) i kasety rozmówne BA2/2. Zastosowanie dodatkowej kasety rozmównej umożliwi obsługę dodatkowego wejścia. Zarówno liczba unifonów jak i bramofonów podłączonych w systemie domofonowym nie powinna przekroczyć 10.

**OPIS FUNKCJI**

- selektywne wywołanie wewnętrzne sygnałem o innym tonie niż wywołanie z kasety rozmownej
- łączność wewnętrzna dwukierunkowa
- dwukierunkowa łączność z kasetą rozmówną
- wywołanie z kasety rozmownej przy rozmowie wewnętrznej
- otwieranie drzwi.

Oznaczn.	Nr katalog.	Nazwa	Szt.	Uwagi
1	BA2/2	Bramofon	1	
2	LR13/1	Unifon	1	Unifon z centralą
3	LR11/1	Unifon	1	
4	TR	Transformator zasilający	1	
5	30.1	Elektrozaczep	1	Typ zależny od sposobu montażu

Schemat blokowy

Schemat montażowy

Nr. katalogowy

